

ANYKEY 49X10 Programmierung			Aenderungscode	Bestätigen	Benutzer-Nr. 1...252	Bestätigen	Code 3...8 stellig	Bestätigen	Anzeige	Bemerkung
Schritt	Programmierung	OK								
0	Installationscode						0			Togglefunktion des Aussendruckers
1	Änderungscode	√	0	X	0	X	1...9	X	rt/gn blinkt	innerhalb 5 Sek. Schritt 2 ausführen
2	anlegen (Erstinstallation)	√	0	X	0	X	1...9	X	2x gn	
3	Änderungscode	√	1...9	X	0	X	1...9	X	rt/gn blinkt	innerhalb 5 Sek. Schritt 4 ausführen
4	ändern	√	1...9	X	0	X	1...9	X	2x gn	
5	Benutzer anlegen	√	1...9	X	1..252	X	1...9	X	2x gn	
6	Benutzernummer löschen	√	1...9	X	1..252	X		X	4x gn	
7	Benutzercode löschen	√	1...9	X		X	1...9	X	4x gn	
8		√	1...9	X	0	X	8 x 0	X	gn blinkt	innerhalb 5 Sek. Schritt 9 ausführen
9	Alles löschen	√	0	X	0	X	8 x 0	X	rt blinkt	innerhalb 5 Sek. nochmals Schritt 10 ausführen
10		√	0	X	0	X	8 x 0	X	3x gn	
11	Kurzzeitfreigabe						1...9		1s gn	Aussendrücker für 2 Sek. freigegeben
12	Dauerfreigabe	3x √					1...9		gn/rt/gn	Aussendrücker eingekoppelt
13	Dauerfreigabe aufheben					X	1...9		3x rt	Aussendrücker ausgekoppelt
Bemerkungen:						Hardwarereset:				
<ul style="list-style-type: none"> > Auslieferungszustand: Installationscode 0 > Der Änderungscode ist dem Benutzer 0 zugeordnet > Benutzer Nr. 1...9 können auf Dauerfreigabe schalten > Benutzer Nr. 10...252 haben keine Dauerfreigabeberechtigung > max. Anzahl Benutzer ist 39 						<ul style="list-style-type: none"> Die Batterien entfernen und warten bis die Kondensatoren entladen sind (ca. 1 Min). Resettaste drücken dann die Batterien wieder einsetzen und warten bis die LED 3x blinkt, danach Resettaste loslassen. 				

ANYKEY 49X10 Programmation		OK	Code de modification	Confirmation	Nr. d'utilisateur 1...252	Confirmation	Code 3...8 positions	Confirmation	Visualisation	Remarques
Etape	Programmation									
0	Code d'installation						0			Fonction Toggle de la poignée extérieure
1	Code de modification (Nouvelle installation)	√	0	X	0	X	1...9	X	ro/ve clignotte	débuter l'étape 2 en moins de 5 sec.
2		√	0	X	0	X	1...9	X	2x vert	
3	Changement du code de modification	√	1...9	X	0	X	1...9	X	ro/ve clignotte	débuter l'étape 4 en moins de 5 sec.
4		√	1...9	X	0	X	1...9	X	2x vert	min. 4 positions
5	Nouveau code utilisateur	√	1...9	X	1..252	X	1...9	X	2x vert	
6	Effacer numéro d'utilisateur	√	1...9	X	1..252	X		X	4x vert	
7	Effacer code utilisateur	√	1...9	X		X	1...9	X	4x vert	
8	Tout effacer	√	1...9	X	0	X	8 x 0	X	vert clignotte	débuter l'étape 9 en moins de 5 sec.
9		√	0	X	0	X	8 x 0	X	rouge clignotte	débuter l'étape 10 en moins de 5 sec.
10		√	0	X	0	X	8 x 0	X	3x vert	
11	Court déverrouillage						1...9		1s vert	Poignée extérieure pour 2 sec. accouplée
12	Déverrouillage permanent	3x√					1...9		ve/ro/ve	Poignée extérieure accouplée
13	Suppression du déverrouillage					X	1...9		3x rouge	Poignée extérieure désaccouplée
Remarques:						Reset:				
<ul style="list-style-type: none"> > Livré avec: code d'installation 0 > Le code de modification est attribué à l'utilisateur 0 > Utilisateur 1...9 peut activer la fonction déverrouillage permanent > Utilisateur 10...252 n'ont pas les droits d'activation déverrouillage permanent > Nombre d'utilisateur max. 39 						Retirer les batteries et attendre que le condensateur soit vide (env. 1 min.). Presser le bouton Reset et replacer les batteries, attendre que les LED clignotent 3x, ensuite lâcher le bouton Reset.				