

P3201S.AKTIV Proxilock ID-Handsfree-Schlüsselanhänger, Standard

Technischer Kundendienst

☎ 0840 279 279



info@bsw-security.ch

Eignung

Kompatibel mit
berührungsfreien Lesern ✓

Kompatibel mit nicht
berührungsfreien Lesern ✓



Spezifikationen

		Min	Max
Abmessungen			
Breite	28 mm		
Höhe	12 mm		
Länge	49 mm		
Systemspezifikationen			
Trägerfrequenz	125 kHz		
	2.4 GHz		
Umgebung			
Betriebstemperatur - Batteriemaxima		0 °C	55 °C
Typische Batterielebensdauer		3 Jahre	
Batterietyp	CR2032		
Lesereichweite mit Handsfree-Transpondern			
P38			850 mm
P50			1100mm
P75			1500 mm
P200			2500 mm
P200E-Leser - metallmontiert			2000 mm
Longrange-Leser			5000 mm

Austauschen der Batterie

Der Schlüsselanhänger wurde mit Funktionen entwickelt, die die Batterielebensdauer verlängern. Dazu gehört eine Funktion, die wiederholte Zutrittsanforderungen an die selbe Tür verhindert, solange sich der Schlüsselanhänger im Feld des Lesers befindet. Wenn der Schlüsselanhänger jedoch längere Zeit im Leserbereich verbleibt, wird dadurch die Lebensdauer der Batterie reduziert.

Entfernen Sie die kleine Halteschraube. Setzen Sie einen Schraubenzieher in die Rille in der Ecke unter der Schraubenposition ein (siehe Abbildung) und drehen Sie ihn vorsichtig, um das Gehäuse zu öffnen.

Ersetzen Sie die Batterie, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und sichern Sie sie mit der Halteschraube. Die Lebensdauer der Batterie beträgt ca. 3 Jahre.



ACHTUNG

WENN SIE DIE BATTERIE DURCH EINEN INKORREKTEN TYP ERSETZEN, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.

ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DER ANWEISUNGEN.

CE0889